

Bezpečnostní tlačítko s ukazateli a resetem HSE - H



Bezpečnostní tlačítko HSE - H je určeno k ručnímu spuštění zařízení odvodu kouře. V případě požáru a potřeby spuštění poplachu rozbijte sklo a stiskněte červené tlačítko. Spuštění poplachu je ukazováno rozsvícením červené LED diody. Po stisknutí tlačítka dojde prostřednictvím bezpečnostní centrály k otevření odvětrávaných oken/světlíků a tím k umožnění odvodu kouře z prostor chráněné únikové cesty.

Po spuštění poplachu je nutné vyměnit sklo na tlačítku a systém resetovat příslušným tlačítkem v tlačítku (případně v bezpečnostní centrále). Uvedení do původního stavu je ukázáno zhasnutím červené LED diody a rozsvícením zelené.

Na tlačítku jsou umístěny následující LED diody:

- ▶ zelená - signalizující, že systém je v pořádku, připraven k provozu:
- ▶ žlutá - signalizující poruchu:
- ▶ červená - v tlačítku - signalizující poplach:



<i>Technické parametry bezpečnostního tlačítka HSE - H</i>			
Určeno pro napětí	24 V DC	Barva	červená (RAL 3000)
Rozměry tlačítka (v mm)	125 x 125 x 38	Místo použití	interiér budov
Rozměry skla (v mm)	80 x 80 x 1	Počet tlačítek v řadě	1 až 10
Ochrana	IP 20	katalogový kód	1528691

Tlačítko je určeno k montáži na omítku. Střed tlačítka umístěte 110 cm nad podlahu. Kryt je uzamčen klíčem. Na desce tlačítka je napájen odpor (označen RE), který slouží k sledování funkčnosti linie bezpečnostních tlačítek. V případě zapojení dvou a více bezpečnostních tlačítek je nutné odpor RE mimo poslední tlačítko odstříhnout.

Požadovaný typ kabelu: 4 x 2 x 0,8 s třídou reakce na oheň B2ca, s1,d0, klasifikace dle IEC 60332-1 (oheň nešířící).